



## SPECIFICATIONS

パネルサイズ	27インチ
アスペクト比	16□9
最大解像度	4K UHD□3,840 × 2,160□
リフレッシュレート	160Hz□フルHD設定時□320Hz□
応答速度	0.5ms□GTG□最小値□
パネル種類	RAPID IPS□Mini LED□
表面タイプ	ノングレア
画素ピッチ (H × V)	0.1553 × 0.1553□mm□
色域	sRGB カバー率: 100□ AdobeRGB カバー率: 100□ DCI-P3 カバー率: 98%
最大表示色	約10億7,300万色
視野角	178°□H□ / 178°□V□
パネル表面曲率	□
輝度	400 (ピーク時: 1,000)
コントラスト比	1,000□1
消費電力	使用時 26W / スタンバイ時 0.5W
入出力端子	HDMI 2.1□HDCP□2.3□ ×2 DisplayPort 1.4a□HDCP□2.3□ ×1 USB Type-C□DP Alt mode□ ×1 ヘッドホン出力 ×1
本体サイズ□W × D × H □	約614 × 228 × 424□mm□
本体重量	約7.5kg
電源タイプ	150W ACアダプタ
電源入力	100 □ 240V□50 / 60Hz
走査周波数	4K□180 □ 356 KHz□H□ / 48 □ 160 Hz□V□ フルHD□180 □ 356 KHz□H□ / 48 □ 320 Hz□V□
上下角度調節 (チルト)	-5° □ 20°
高さ調節	0 □ 110□mm□
左右角度調整 (スイベル)	-30° □ 30°
画面回転 (ピボット)	-90° □ 90°
映像端子: 最大解像度 / リフレッシュレート	DP□3,840 × 2,160 / 160Hz □1,920 × 1,080 / 320Hz□ HDMI□3,840 × 2,160 / 160Hz □1,920 × 1,080 / 320Hz□
製品梱包サイズ□W × D × H□	925 × 183 × 494□mm□
製品梱包重量	約12kg
製品保証期間	製品本体国内保証: お買上げ日より3年間
付属品	DisplayPortケーブル ×1 電源ケーブル ×1 ACアダプタ ×1 VESAマウント用スペーサーネジ ×4 クイックスタートガイド ×1

## FEATURES



### Min LEDバックライト

驚異的な明るさと、1,152ゾーンの細かなバックライト制御により、色むらを抑え、より明暗のはっきりした臨場感のある映像を楽しむことができます。



### 量子ドット

量子ドット技術採用で鮮やかな色表現を実現し、プロ向けの規格であるAdobeRGB□DCI-P3□共に高いカバー率を誇り、広色域対応を実現しました。



### RAPID IPSパネル搭載

従来のIPSパネルの駆動速度を4倍に高めたRAPID IPSパネルを採用し、ゲームや動画を残像感の少ない綺麗な映像で楽しめます。



### デュアルモード搭載

4Kモード□160Hz□とフルHDモード□320Hz□を搭載しており、解像度を重視する場合でも、リフレッシュレートを重視する場合でもプレイスタイルに合わせて切り替えが可能です。



### 応答速度 0.5ms□GTG□最小値□

動きの激しいシーンでも残像感の少ないクリアな画質を映し出す事ができ、瞬間的な判断が求められる場面でも狙いを定めやすくなります。



### DisplayHDR 1000対応

より細部までリアルな表現が可能なDisplayHDR 1000に対応し、鮮やかなHDR表示を体験することが出来ます。



### ディスプレイサイズエミュレート機能

OSDメニューから表示時領域を24.5 / 27インチサイズへ切り替えることが可能で、シューティングゲームなど競技性の高いゲームにおいて瞬時に画面全体を把握したいケースに最適です。

## 対応機能

デュアルモード※1、アンチフリッカー、アンチモーションブラー、ブルーライトカット、ナイトビジョン□Adaptive-Sync□AIビジョン□DisplayHDR 1000□24.5インチモード※2□PIP / PBP□VESA100□付属のスペーサーネジにて対応）

## 備考

※1 デュアルモード機能について 解像度とリフレッシュレートにおける2つのモードを搭載しており□4K / 160HzとフルHD / 320Hzのモードをプレイスタイルに合わせて切り替えることが可能です また、デュアルモード切替の際はアプリケーションの再起動が 必要になる場合がございます ※2 24.5インチモードには以下の制限がございます □4K解像度のリフレッシュレートの上限は60Hzまで ・デュアルモードと併用した場合、フルHD 240Hzまで 設定方法 デュアルモードがオフの状態□4K□で24.5インチモードに変更してから、デュアルモードをオンにして240Hzに設定してください 製品の仕様、機能は国によって異なります

## CONNECTIONS



1. 電源コネクタ
2. ジョイスティックコントローラ□
3. HDMI 2.1□HDCP□2.3□ ×2
4. DisplayPort 1.4a□HDCP□2.3□ ×1
5. USB Type-C□DP Alt mode□ ×1
6. ヘッドホン出力 ×1
7. ケンジントンロック